

lichtgrau

NAPU.Q

NUPU.Q

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.62

NEVO

Drehschalter



Feller-NR: 7411.NAP.Q.SS.62

E-NR: 369 001 140 **EAN**: 7613175346625

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (I	P): IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 9 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 2

902-NAP.Q.62 284 012 040



Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.62

	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit schwarzer Dichtung - lichtgrau	922-20.N.Q.62 377 029 640
	Zwischenrahmen - Mit schwarzer Dichtung - lichtgrau	922-33.N.Q.62 377 029 840
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-60.N.Q.62 377 025 840
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-60.N.Q.HZ.62 377 026 040
*	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
0	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050



Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.62



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990

Zerlegung:



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

376 163 000

2711



Drehschalter - Ausschalter - 0/1 L - Mit 7411.Q.SS.61 Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 547 216 100 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -

4 Abz...

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.62 284 012 040



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.N.Q.62 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - 377 025 840

lichtgrau