

NEVO

Drehschalter


Farbe:
 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NAP.Q.SS.OZ.61

E-NR: 369 001 200

EAN: 7613175346649

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: sonstige

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP55

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Ausschalter 1-polig

Anzahl der Betätigungsippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer

Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.61

Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 800

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.OZ.61


Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000



Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit schwarzer Dichtung - weiss 922-20.N.Q.61
377 029 600



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 902-NAP.Q.61
284 012 000



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
284 900 100



Verbindungsniippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen 721.NAP
126 304 004



Zwischenrahmen - Mit schwarzer Dichtung - weiss 922-33.N.Q.61
377 029 800



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube 934-921.N.Q
160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben 934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050

Datenblatt: 7411.NAP.Q.SS.OZ.61


Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 931-7400.UP.SS
247 999 990



Deckel mit Klappdeckel - Mit weisser Dichtung - 921-60.N.Q.61.61
Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 900



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit
weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung 921-60.N.Q.HZ.61.61
- weiss 377 026 100

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000



Drehschalter - Ausschalter - 0/1 L - Für 7411.Q.SS.OZ.61
Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 547 226 100
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -
weiss



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.N.Q.61
Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 800