

Scheda dati: 7411.NU.CO.Q.SS.61

## NEVO

### Interruttore rotativo



#### colore:

nero  bianco  grigio chiaro

#### Esecuzione:

|                               |                             |                              |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> N.CO.Q  | <input type="radio"/> NAP.Q | <input type="radio"/> NAPU.Q |
| <input type="radio"/> NU.CO.Q | <input type="radio"/> NUP.Q | <input type="radio"/> NUPU.Q |

Feller-NR: 7411.NU.CO.Q.SS.61

E-NR: 369 008 100

EAN: 7613175347011

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - NU.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: chiave

senza alogen: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore on/off unipolare

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK02

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per

934-921.PH3.N.Q



coperchi normali - Per NAP e NUP -

160 213 010

Dotazione: Set à 4 viti

**Scheda dati: 7411.NU.CO.Q.SS.61**


Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.61  
con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 000  
chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q  
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000  
per legno



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61  
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 000  
guarnizione nera - Con viti e guarn...



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61.61  
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 100  
viti e guarnizione - bianco

**Scomposizione:**


| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR           |
|---|----------------------------|
| Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza<br>e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore -<br>0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - ... | 7411.BSM.SS<br>347 101 700 |



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61  
di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 000  
guarnizione nera - Con viti e guarn...



Scheda dati: 7411.NU.CO.Q.SS.61