

**Fiche technique: 7411.NU.CO.Q.SS.62**

## NEVO

### Interrupteur rotatif


**couleur:**
 noir       blanc       gris clair

**Assortiment:**

<input checked="" type="radio"/> N.CO.Q	<input type="radio"/> NAP.Q	<input type="radio"/> NAPU.Q
<input checked="" type="radio"/> NU.CO.Q	<input type="radio"/> NUP.Q	<input type="radio"/> NUPU.Q

**Feller-NR:** 7411.NU.CO.Q.SS.62

**E-NR:** 369 008 140

**EAN:** 7613175347028

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés -  
16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED  
max: 200 W - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -  
NU.CO.Q - gris clair - IP21 - 87 x 87 mm - Résistance  
aux chocs: IK02 - 4 positions d'enlèvement

**tension nominale:** 400 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**type de commande:** clé

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à vis

**éclairage:** non

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP21

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur en/hors unipolaire

**nombre de boutons à bascule:** 0

**touche à effleurement:** Non

**résistance aux chocs:** IK02

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0...

**Feller-Nr / E-NR**

908-7400.N.Q.002.62

373 001 040

**Fiche technique: 7411.NU.CO.Q.SS.62**


Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir -  
Avec vis et joint - gris clair



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L  
189 963 040



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000  
189 964 050



Kit de modification pour cylindre - Kit de modification pour interrupteurs à clé, ENC, NAP, NUP



931-7400.UP.SS  
247 999 990

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés - Avec bornes à vis - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSM - ...	7411.BSM.SS 347 101 700



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Inscription 0...



Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté - Sans clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair



Fiche technique: 7411.NU.CO.Q.SS.62