

## Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.61

# **NEVO**

# Interruttore rotativo



## colore: nero bianco grigio chiaro Esecuzione: N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q NU.CO.Q NUP.Q NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NUPU.Q.SS.61

E-NR: 369 005 100 EAN: 7613175338118

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite -Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 40 mm - NUPU.Q - bianco - IP21 -87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V modo di montaggio: incastrato composizione: elemento base con alloggiamento completo tipo di comando: chiave senza alogeni: Sì morsetto a vite tipo di collegamento: illuminazione: no protezione della superfice: non trattato corrente nominale: 16 A qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP21 materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio a vite tipo di circuito: interruttore on/off unipolare numero di bascule di azionamento: 0 interruttore a tasto: No resistenza agli urti: IK02

#### Accessorio:

# Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.61 con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

373 001 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.61



Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 000

921-7400.NU.Q.SS.61

guarnizione nera - Con viti e guarn...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -923-NUP.Q.61 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco

374 690 000

Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q 160 213 000

TTTT

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q 160 213 010



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L

189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.5000 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 100 viti e guarnizione - bianco

921-7400.NU.Q.SS.61.61

# Scomposizione:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7411.BSM.SS e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 347 101 700 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - ...



Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.61



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.61 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 000 - bianco



Coperchio per interruttore rotativo con serratura 921-7400.NU.Q.SS.61 di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con 377 027 000 guarnizione nera - Con viti e guarn...



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.61 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 000 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...