

NEVO

Interruttore rotativo


colore:
 nero bianco grigio chiaro

Esecuzione:

<input checked="" type="radio"/> N.CO.Q	<input type="radio"/> NAP.Q	<input type="radio"/> NAPU.Q
<input checked="" type="radio"/> NU.CO.Q	<input type="radio"/> NUP.Q	<input type="radio"/> NUPU.Q

Feller-NR: 7411.NUPU.Q.SS.62

E-NR: 369 005 140

EAN: 7613175338125

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 40 mm - NUPU.Q - grigio chiaro - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: chiave

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore on/off unipolare

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.62
 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 040
 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.62


Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.62
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 040
 - grigio chiaro



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno 934-921.N.Q
 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP -
 Dotazione: Set à 4 viti 934-921.PH3.N.Q
 160 213 010



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB 963-1007.FB.SS.L
 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB 963-1007.FB.5000
 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP 931-7400.UP.SS
 247 999 990

Scomposizione:


Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
 Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7411.BSM.SS
 e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Disinseritore - 347 101 700
 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - ...



Disco di identificazione - Per interruttore rotativo 908-7400.N.Q.002.62
 con manopola - Per pulsante rotativo con 373 001 040
 chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ...

Scheda dati: 7411.NUPU.Q.SS.62

Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.62
Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 040
- grigio chiaro