Datenblatt: 7411.P.SS.60

Standard
Drehschalter

Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 7411.P.SS.60
E-NR: 347 001 750
EAN: 7611386328126

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 50 mm - P - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm - 4 Abzugsstellungen

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Ausschalter 1-polig
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - P - schwarz	920-7400.P.002.SS.60 377 936 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7411.P.SS.60

	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
	Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - f...	7411.BSE.SS 347 101 400
	Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - P - schwarz	920-7400.P.002.SS.60 377 936 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch