

## Standard Drehschalter



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**


P

**Feller-NR:** 7411.P.SS.61  
**E-NR:** 347 001 700  
**EAN:** 7611386107073

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
 max: 200 W - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 -  
 Einbautiefe 50 mm - P - weiss - IP20 -  
 Befestigungsdistanz 52 mm - 4 Abzugsstellungen

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Schlüssel
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Ausschalter 1-polig
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

**Datenblatt: 7411.P.SS.61**


Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.P.002.SS.61  
 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - 377 936 100  
 Ohne Abdeckplatte - P - weiss

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2	7411.BSE.SS
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -	347 101 400
Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - f...	



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.P.002.SS.61  
 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - 377 936 100  
 Ohne Abdeckplatte - P - weiss