

STANDARDdue

Drehschalter


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7411.Q.61

E-NR: 547 206 100

EAN: 7613175275246

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 31 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart: Drehknopf

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Ausschalter 1-polig

Anzahl der Betätigungsippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...

Datenblatt: 7411.Q.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QM1.A.012.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 289 100
Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Mit Abdeckplatte -
Fron...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.012.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 201 100
Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -
Fro...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/1	7411.BSE
L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - farbneutral	347 101 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.002.61
Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 388 194 100
0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe...