

Datenblatt: 7411.QMI.61

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

■ schwarz weiss

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 7411.QMI.61 E-NR: 547 200 100 EAN: 7613175275765

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Ausschalter 1-polig Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:




Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100







STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -

388 289 100

Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Mit Abdeckplatte -Fron...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -

920-7400.Q.A.012.SS.61 388 201 100

920-7400.QMI.A.012.SS.61

Fro...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/1 7411.BSM L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSM - farbneutral 347 101 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.002.61 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 -388 282 100

0 - 1 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50...