

Fiche technique: 7411.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 7411.QX.54.A.61


E-NR: 217 501 100

EAN: 7613175543482

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 72 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm





tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur en/hors unipolaire
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit de modification pour cylindre	931-7400.35.UP.SS 246 999 970

Fiche technique: 7411.QX.54.A.61

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - Interrupteur - 0/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Système de fixation SNAPFIX® - incolore...	7411.BAE 217 506 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - Sans pla...	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901.QX.54.A.61 283 200 100