

## Bajonett Befestigungssystem

### Schwenktaster


**Farbe:**
 farbneutral

**Bauart:**

BSE

BSM

**Feller-NR:** 7412-16.BSE.SS.OZ

**E-NR:** 347 907 400

**EAN:** 7611386249179

Schwenktaster - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 2 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - Einbautiefe 50 mm - BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Ausführung:</b>	Wendetaster
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Anzahl der Betätigungsrippen:</b>	0
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A  
1007F 189 963 030



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000  
1007F 189 964 030

**Datenblatt: 7412-16.BSE.SS.OZ**

Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS

247 999 990