Datenblatt: 7412-16.Q.A.SS.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

weiss

Bauart:

Wert nicht verfügbar QMI.A

Feller-NR: 7412-16.Q.A.SS.61

E-NR: 218 266 100

EAN: 7613175543574

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Schliesser - 2 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 49 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:	Wendetaster
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Mit Beleuchtung:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.SS.A 189 963 030
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F	963-1007.F.5000 189 964 030

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7412-16.Q.A.SS.61

	Schliesszylinder-Umbausatz	931-7400.35.UP.SS 246 999 970

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 2 L - KS 0...	7412-16.BAE.SS 218 266 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte - Frontsche...	920-7400.Q.A.201.SS.61 388 255 100

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch