

Datenblatt: 7412-16.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



■ schwarz weiss

Bauart:

QMI.A Q.A QX.54.A

Feller-NR: 7412-16.QX.54.A.61

E-NR: 217 531 100 **EAN:** 7613175545189

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser - 2 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Wendetaster
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungswippen:	
Mit Beleuchtung:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz

Feller-Nr / E-NR 931-7400.35.UP.SS 246 999 970



Datenblatt: 7412-16.QX.54.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

901.QX.54.A.61

283 200 100

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat

283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem 7412-16.BAE Rückzug - Schliesser - 2 L - KS 0 < Pfeil 217 536 790

links> 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.201.61

Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? 1 388 254 100

- Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung

STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...