

Datenblatt: 7412-2.Q.A.SS.OZ.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz

Bauart:

Wert nicht verfügbar QMI.A



Feller-NR: 7412-2.Q.A.SS.OZ.60

E-NR: 218 106 150 EAN: 7613175539546

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Umschalter - 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen -LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -Einbautiefe 62 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: sonstige Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein unbehandelt Oberflächenschutz: 16 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB

189 963 040



Datenblatt: 7412-2.Q.A.SS.OZ.60



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS 246 999 970

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Umschalter - 2...

Feller-Nr / E-NR

7412-2.BAE.SS.OZ 218 106 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - Ohne Abdeckplatte - Fro...

920-7400.Q.A.003.SS.60 388 197 150