

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☒ Wert nicht verfügbar



Feller-NR: 7412-2.Q.A.SS.OZ.61

E-NR: 218 106 100

EAN: 7613175560618

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Umschalter
- 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Für Sicherheitsschloss, ohne
Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen -
LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für
Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 62 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart: sonstige

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR




Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ
1007FB

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne 7412-2.BAE.SS.OZ
Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 218 106 790
60 mm, für Bohrung 58 mm - Umschalter - 2...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.003.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 197 100
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - Ohne Abdeckplatte -
Fro...