

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



Feller-NR: 7412-2.QMI.A.60

E-NR: 217 540 150

EAN: 7613175539553

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Comutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 44 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

colore:

nero

bianco

Esecuzione:

QMI.A

Q.A

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60
334 070 150

Scheda dati: 7412-2.QMI.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio 2911.QMI.A.60
 334 070 150

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.003.SS.60
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 197 150
 Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.003.SS.60
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 197 150
 Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Senza placca di...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.60
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 150
 Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.SS.60
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 285 150
 Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di c...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con manopola girevole -	7412-2.BAM
Commutatore - 2/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 -	217 543 790
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolor...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.003.60
 Per interruttore rotativo con manopola - 388 284 150
 Iscrizione 0 - 1 - 0 - 2 - Con placca di copertu...