

STANDARDdue

Drehschalter

**Farbe:** schwarz weiss**Bauart:** Q QMI**Feller-NR:** 7412-2.QMI.SS.61**E-NR:** 547 420 100**EAN:** 7613175282954

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm
- Umschalter - 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Einbautiefe 62
mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Schlüssel
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 mm...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.003.SS.61
Dreheschalter mit Sicherheitsschloss - 388 285 100
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - Mit Abdeckplatte -
Fron...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Dreheschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2	7412-2.BSM.SS
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -	347 122 700
Umschalter - 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSM -	
fa...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.QMI.A.003.SS.61
Dreheschalter mit Sicherheitsschloss -	388 285 100
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - Mit Abdeckplatte -	
Fron...	