

## EDIZI Due colore

### Drehschalter


**Farbe:**
 weiss

**Bauart:**
 F

 FMI

**Feller-NR:** 7412-3.F.SS.OZ.61

**E-NR:** 547 531 000

**EAN:** 7611386872643

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe 63 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

**Nennspannung:** 400 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Bedienungsart:** sonstige

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** Wechselschalter

**Anzahl der Betätigungsippen:** 0

**Tastschalter:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehschalter mit

**Feller-Nr / E-NR**

920-7400.F.020.SS.61

Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -

378 920 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

**Datenblatt: 7412-3.F.SS.OZ.61**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne	7412-3.BSE.SS.OZ
Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter ...	347 332 400



Abdeckset - Für Drehschalter mit	920-7400.F.020.SS.61
Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -	378 920 000
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	