

## Standard

### Drehschalter

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
**Bauart:**
☒ P
**Feller-NR:** 7412-3.P.SS.OZ.61**E-NR:** 347 232 700**EAN:** 7611386250373

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -  
 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
 max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
 - Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe  
 63 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

**Nennspannung:** 400 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte**Bedienungsart:** sonstige**Halogenfrei:** Ja**Anschlussart:** Schraubklemme**Beleuchtung:** nein**Oberflächenschutz:** unbehandelt**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Duroplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Schaltungsart:** Wechselschalter**Anzahl der Betätigungswippen:** 0**Tastschalter:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehschalter mit

Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -

Ohne Abdeckplatte - P - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

920-7400.P.020.SS.61

377 941 100



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

## Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne	7412-3.BSE.SS.OZ
Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe	347 332 400
60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter ...	



Abdeckset - Für Drehschalter mit	920-7400.P.020.SS.61
Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -	377 941 100
Ohne Abdeckplatte - P - weiss	