

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

schwarz

**Bauart:**

Wert nicht verfügbar  QMI.A



**Feller-NR:** 7412-3.Q.A.SS.60

**E-NR:** 218 286 150

**EAN:** 7613175534671

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Schlüssel
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Wechselschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB

**Feller-Nr / E-NR**

963-1007.FB.SS.L  
189 963 040

	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050
--	--	---------------------------------

	Schliesszylinder-Umbausatz	931-7400.35.UP.SS 246 999 970
--	----------------------------	----------------------------------

**Zerlegung:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - Wechselschalter - 3/2 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - SNAPF...	7412-3.BAE.SS 218 286 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Ohne Abdeckplatte - Fro...	920-7400.Q.A.020.SS.60 388 205 150