

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo



#### colore:

☒ nero

☐ bianco

#### Esecuzione:

☒ Q

☐ QMI

**Feller-NR:** 7412-3.Q.SS.60

**E-NR:** 547 456 150

**EAN:** 7613175283555

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Invertitore - 3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 62 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

**tipo di comando:** chiave

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...

#### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60  
334 070 150

## Scheda dati: 7412-3.Q.SS.60



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 150  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 150  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7412-3.BSE.SS  
e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Invertitore - 347 132 400  
3/2 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BS...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 150  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...