

## Standard Drehschalter


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 P

**Feller-NR:** 7412-5.P.SS.61

**E-NR:** 347 052 700

**EAN:** 7611386109930

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Mehrfachumschalter - 5/2 L - KS 0 - 1 - 2  
-3 - Einbautiefe 89 mm - P - weiss - IP20 -  
Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Schlüssel
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	sonstige
<b>Anzahl der Betätigungsrippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehschalter mit

920-7400.P.012.SS.61

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 -

377 939 100

Ohne Abdeckplatte - P - weiss



**Datenblatt: 7412-5.P.SS.61**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2	7412-5.BSE.SS
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -	347 152 400
Mehrachumschalter - 5/2 L - KS 0 - 1 - 2 - 3 -	
BS...	



Abdeckset - Für Drehschalter mit	920-7400.P.012.SS.61
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 -	377 939 100
Ohne Abdeckplatte - P - weiss	