

STANDARDdue

Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco
Esecuzione:
 Q

 QMI
Feller-NR: 7412-5.Q.SS.OZ.61**E-NR:** 547 496 100**EAN:** 7613175277561

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Comutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 88 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione elementi:	base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	altri
senza alogenii:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050

Scheda dati: 7412-5.Q.SS.OZ.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio
2911.QMI.A.61
334 070 100

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB
963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP
931-7400.UP.SS
247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.012.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 289 100
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.012.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 201 100
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza placca di...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7412-5.BSE.SS.OZ 347 352 400



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.012.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 201 100
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza placca di...