

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



**Feller-NR:** 7412-5.QMI.A.SS.OZ.61

**E-NR:** 218 120 100

**EAN:** 7613175538143

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter -  
Mehrfachumschalter - 5/2 L - KS 0 - 1 - 2 - 3 - Für  
Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC  
- Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -  
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 88 mm - QMI.A -  
weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Nennspannung:** 400 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Bedienungsart:** sonstige

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** sonstige

**Anzahl der Betätigungsrippen:** 0

**Tastschalter:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040

**Datenblatt: 7412-5.QMI.A.SS.OZ.61**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS  
 246 999 970

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Mehrfachumschalt...	7412-5.BAM.SS.OZ 218 123 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Mit Abdeckplatte - Fron...	920-7400.QMI.A.012.SS.61 388 289 100
---	--------------------------------------