

## Bajonett Befestigungssystem Drehschalter



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BSE

BSM

**Feller-NR:** 7412.BSE.SS.OZ

**E-NR:** 347 302 400

**EAN:** 7611386250977

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -  
16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
- Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 50  
mm - BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52  
mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Bedienungsart:</b>	sonstige
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	sonstige
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ  
1007FB

**Feller-Nr / E-NR**

963-1007.FB.SS.L  
189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990