

## EDIZIO due colore

### Interrupteur rotatif

**couleur:** blanc**Assortiment:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 7412.F.61**E-NR:** 547 302 000**EAN:** 7611386872681

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,  
240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:  
200 W - Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -  
Profondeur 31 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm

|  |   |
|--|---|
| <b>tension nominale:</b>                         | 400 V   |
| <b>mode de montage:</b>                          | encastré  |
| <b>assemblage:</b>                               | ensemble de base avec plaque de recouvrement centrale |
| <b>type de commande:</b>                         | bouton rotatif  |
| <b>sans halogène:</b>                            | Oui   |
| <b>mode de raccordement:</b>                     | borne à vis   |
| <b>éclairage:</b>                                | non   |
| <b>protection superficielle:</b>                 | non-traité  |
| <b>courant assigné:</b>                          | 16 A  |
| <b>qualité du matériau:</b>                      | matière thermoplastique                               |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b> | IP20  |
| <b>matériau:</b>                                 | matière synthétique                                   |
| <b>type de fixation:</b>                         | fixation à vis  |
| <b>type de couplage:</b>                         | autre   |
| <b>nombre de boutons à bascule:</b>              | 0   |
| <b>touche à effleurement:</b>                    | Non   |
| <b>résistance aux chocs:</b>                     | -   |

**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.F.002.61  
avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - 378 804 000  
Sans cadre de recouvrement - F ...

Décomposition:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -

7412.BSE

Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE -  
incolore

347 102 500



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif

920-7400.F.002.61

avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 -

378 804 000

Sans cadre de recouvrement - F ...