

Fiche technique: 7412.FMI.61
EDIZIOdue colore
 Interrupteur rotatif

couleur:
 blanc

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7412.FMI.61
E-NR: 547 002 000
EAN: 7611386826516

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A,
 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max:
 200 W - Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 -
 Profondeur 31 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif
 avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - 920-7400.FMI.002.61
 Avec cadre de recouvrement - FMI... 378 308 000

Fiche technique: 7412.FMI.61



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.F.002.61
avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - 378 804 000
Sans cadre de recouvrement - F ...



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.61
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 000
- blanc

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -	7412.BSM
Interrupteur - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSM -	347 102 600
incolore	



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.FMI.002.61
avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 - 378 308 000
Avec cadre de recouvrement - FMI...