

Datenblatt: 7412.NAP.Q.SS.OZ.61

NEVO

Drehschalter



Farbe:
schwarz weiss lichtgrau

Bauart:
N.CO.Q NAP.Q NAPU.Q

NU.CO.Q NUP.Q

Feller-NR: 7412.NAP.Q.SS.OZ.61

E-NR: 369 051 200 **EAN:** 7613175343907

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm -

Schlagfestigkeit: IK07

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (I	P): IP55
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.N.Q.61 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 800



Datenblatt: 7412.NAP.Q.SS.OZ.61

	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000
	Zwischenrahmen - Mit Schrauben und Dichtung - Mit schwarzer Dichtung - weiss	922-20.N.Q.61 377 029 600
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Zwischenrahmen - Mit schwarzer Dichtung - weiss	922-33.N.Q.61 377 029 800
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
7	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
IIII	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040
	Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.5000 189 964 050



Datenblatt: 7412.NAP.Q.SS.OZ.61



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



Deckel mit Klappdeckel - Mit weisser Dichtung - 921-60.N.Q.61.61 Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 900



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung 377 026 100

921-60.N.Q.HZ.61.61

Feller-Nr / E-NR

- weiss

Zerlegung:

Name / Kategorie

2711



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer 921-60.N.Q.61 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - weiss 377 025 800



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000



Drehschalter - Ausschalter - 0/2 L - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q weiss

7412.Q.SS.OZ.61 547 406 100