

Schraubklemme

16 A

Datenblatt: 7412.P.SS.60

## Standard

# Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

**O** P

**Feller-NR**: 7412.P.SS.60 **E-NR**: 347 002 750 **EAN**: 7611386328485

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 50 mm - P - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung:400 VMontageart:UnterputzZusammenstellung:Basiselement mit zentraler AbdeckplatteBedienungsart:SchlüsselHalogenfrei:Ja

Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt

Werkstoffgüte: Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Befestigungsart: Schraubbefestigung
Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

920-7400.P.002.SS.60



Abdeckset - Für Drehschalter mit
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -

377 936 150

**Anschlussart:** 

Bemessungsstrom:

Ohne Abdeckplatte - P - schwarz



Datenblatt: 7412.P.SS.60



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Ohne Abdeckplatte - P - schwarz

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2

Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - 347 102 400

Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - BSE



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.P.002.SS.60 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - 377 936 150

Feller-Nr / E-NR