

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☐ Wert nicht verfügbar ☐ QMI.A



Feller-NR: 7412.Q.A.SS.61

E-NR: 218 306 100

EAN: 7613175539782

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter -
 Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Mit
 Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V
 AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Einbautiefe 49 mm - Q.A (60) -
 weiss - IP20

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart: Schlüssel

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:




Name / Kategorie

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
 1007FB 189 963 040

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -
Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 -
SNAPFIX...

7412.BAE.SS
218 306 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.002.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 195 100
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte -
Fro...