

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 7412.QMI.A.61

E-NR: 217 570 100

EAN: 7613175539812

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: Drehknopf

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungsrippen: 0

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...

Datenblatt: 7412.QMI.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.012.SS.61
 Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 201 100
 Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -
 Fro...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.012.SS.61
 Drehschalter mit Sicherheitsschloss - 388 289 100
 Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Mit Abdeckplatte -
 Fron...

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/2	7412.BAM
L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX®	217 573 790
Befestigungssystem - farbneutral	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.002.61
 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 388 282 100
 0 - 1 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50...