

Datenblatt: 7412.QX.54.61

# **STANDARDdue**

# Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7412.QX.54.61 **E-NR:** 547 381 100 **EAN:** 7613175277721

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Anbauhöhe 71 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

#### Zubehör:



### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m... **Feller-Nr / E-NR** 2911.QMI.A.61

334 070 100



Datenblatt: 7412.QX.54.61



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.012.SS.61

Drehschalter mit Sicherheitsschloss -

388 289 100

Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Mit Abdeckplatte -

Fron...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -

Beschriftung 0 - 1 - 2 - 3 - Ohne Abdeckplatte -

920-7400.Q.A.012.SS.61

388 201 100

Fro...

## Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

912.FX.54 283 915 000



Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/2 7412.BSE

L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - farbneutral

347 102 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss

901.QX.54.61 283 011 100