

## Fiche technique: 7413-2.FMI.61

# **EDIZIOdue** colore

# Interrupteur rotatif



#### couleur:

blanc

### **Assortiment:**

**Feller-NR**: 7413-2.FMI.61 **E-NR**: 547 022 000 **EAN**: 7611386826547

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Commutateur - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Profondeur 57 mm - FMI - blanc - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale: 400 V mode de montage: encastré assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement type de commande: bouton rotatif sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à vis éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (IP): IP20 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: autre nombre de boutons à bascule: 0 touche à effleurement: Non résistance aux chocs:

#### Accessoires:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - Avec cadre de recouvrement - FMI...

920-7400.FMI.003.61 378 309 000



# Fiche technique: 7413-2.FMI.61

### Décomposition:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 7413-2.BSM Commutateur - 2/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - 347 123 600





Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif 920-7400.FMI.003.61 avec manette rotative - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 - 378 309 000 Avec cadre de recouvrement - FMI...