

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 bianco

Esecuzione:

 Wert nicht verfügbar It

 QMI.A



Feller-NR: 7413-3.Q.A.SS.61

E-NR: 218 326 100

EAN: 7613175534879

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo - Invertitore - 3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 88 mm - Q.A (60) - bianco - IP20

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Scheda dati: 7413-3.Q.A.SS.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza
e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Invertitore - 7413-3.BAE.SS
3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Si... 218 326 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...