

STANDARDdue

Interruttore rotativo



colore:

☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:

☐ Q

☐ QMI

Feller-NR: 7413-3.Q.SS.61

E-NR: 547 576 100

EAN: 7613175280219

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Invertitore - 3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 88 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: chiave

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050



Scheda dati: 7413-3.Q.SS.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.61
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 100
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7413-3.BSE.SS
e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Invertitore - 347 133 400
3/3 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BS...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 100
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...