

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Interruttore rotativo



**colore:**

 incolore

**Esecuzione:**

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 7413.BSM.SS.OZ


**E-NR:** 347 303 700

**EAN:** 7611386252285

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 63 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm



<b>tensione nominale:</b>	400 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione:</b>	elemento base
<b>tipo di comando:</b>	altri
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a vite
<b>illuminazione:</b>	no
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	altri
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	0
<b>interruttore a tasto:</b>	No

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP	931-7400.UP.SS 247 999 990

## Scheda dati: 7413.BSM.SS.OZ

### Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7413.BSE.SS.OZ 347 303 400