

## NEVO

### Interrupteur rotatif



**couleur:**

 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 7413.NAP.Q.60

**E-NR:** 369 091 050

**EAN:** 7613175332512

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Interrupteur - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Hauteur 80 mm - NAP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK02

<b>tension nominale:</b>	400 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>type de commande:</b>	bouton rotatif
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à vis
<b>éclairage:</b>	non
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP55
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	autre
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	0
<b>touche à effleurement:</b>	Non
<b>résistance aux chocs:</b>	IK02

**Accessoires:**











**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**


Couvercle pour interrupteur rotatif ou contact pivotant avec manette rotative - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir

921-7400.N.Q.60  
377 026 850

**Fiche technique: 7413.NAP.Q.60**

	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010 Fourniture: Set à 4 vis
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000 à bois
	Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - noir 922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Cadre intermédiaire - Avec vis et joint - noir 922-20.N.Q.A.60 377 000 050
	Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec 908-7400.N.Q.002.60 manette rotative - Pour interrupteur rotatif avec 373 001 050 serrure de sûreté - Inscription 0...
	Borne de connexion pour boîtier NAP 935.N 284 900 100
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.60 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 050
	Raccord de connexion - Pour couplage de 721.NAP boîtes d'encastrement 126 304 004

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - Interrupteur - 0/3 L - N.CO.Q - noir	7413.N.CO.Q.60 369 093 050

## Fiche technique: 7413.NAP.Q.60



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-NAP.Q.60  
entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 012 050