

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo



#### colore:

nero

bianco

#### Esecuzione:

Q

QMI

**Feller-NR:** 7413.Q.SS.OZ.61

**E-NR:** 547 526 100

**EAN:** 7613175281155

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondità 62 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale

**tipo di comando:** altri

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

##### Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000  
189 964 050



## Scheda dati: 7413.Q.SS.OZ.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.61  
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 100  
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
SNAPFIX® - bianco -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 100  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 100  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...

### Scomposizione:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, 7413.BSE.SS.OZ  
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 347 303 400  
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.002.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 195 100  
Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Senza placca di...