

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7413.QX.54.A.61


**E-NR:** 217 631 100

**EAN:** 7613175538358

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Bedienungsart:</b>	Drehknopf
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	sonstige
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**





Schliesszylinder-Umbausatz

**Feller-Nr / E-NR**

931-7400.35.UP.SS

246 999 970

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehschalter - Mit Drehgriff - Ausschalter - 0/3 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	7413.BAE 217 636 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901.QX.54.A.61 283 200 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe...	920-7400.Q.A.002.61 388 194 100