

## Bajonett Befestigungssystem Drehschalter


**Farbe:**
 farbneutral

**Bauart:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 7414.BSE.SS

**E-NR:** 347 104 400

**EAN:** 7611386112497

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Ausschalter - 0/4 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 -  
Einbautiefe 63 mm - BSE - farbneutral - IP20 -  
Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Bedienungsart:</b>	Schlüssel
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Edelstahl
<b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Metall
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	sonstige
<b>Anzahl der Betätigungsippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040

## Datenblatt: 7414.BSE.SS



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990