

## Standard Drehschalter


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 P

**Feller-NR:** 7414.P.SS.60

**E-NR:** 347 004 750

**EAN:** 7611386328720

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Ausschalter - 0/4 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 -  
Einbautiefe 63 mm - P - schwarz - IP20 -  
Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Schlüssel
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	sonstige
<b>Anzahl der Betätigungsippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehschalter mit  
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -  
Ohne Abdeckplatte - P - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

920-7400.P.002.SS.60  
377 936 150

**Datenblatt: 7414.P.SS.60**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

**Zerlegung:**


**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 7414.BSE.SS

Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - 347 104 400

Ausschalter - 0/4 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE -  
f...



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.P.002.SS.60

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - 377 936 150

Ohne Abdeckplatte - P - schwarz