

## STANDARDdue Drehschalter



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

**Feller-NR:** 7414.QMI.SS.61

**E-NR:** 547 600 100

**EAN:** 7613175282077

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln  
- 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last  
max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm  
- Ausschalter - 0/4 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 62  
mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Bedienungsart:</b>	Schlüssel
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Schraubklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	sonstige
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ  
1007FB

**Feller-Nr / E-NR**

963-1007.FB.SS.L  
189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2	7414.BSM.SS
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -	347 104 700
Ausschalter - 0/4 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSM -	
f...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.QMI.A.002.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss -	388 283 100
Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - Mit Abdeckplatte -	
Fron...	