


Fiche technique: 7561/87003.FX.54.2X1.35
EDIZIOdue colore
 Combinaison

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7561/87003.FX.54.2X1.35

E-NR: 283 401 010

EAN: 7611386656670

Combinaison - Verticale - Interrupteur à poussoir double série / prise simple, type 13 - Hauteur 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 140 x 74 mm

mode de montage:	apparent
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises total:	1
nombre de prises commandées:	0
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
sens de montage:	vertical
avec éclairage:	Non
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

Feller-Nr / E-NR

 920-7561.F.35
 378 441 010


Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Sans cadre de recouvrement - F - crema

 920-87003.F.35
 378 083 010

Fiche technique: 7561/87003.FX.54.2X1.35


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985-2.FX.54.35
 Pour 2 appareils - FX.54 - crema 283 909 010



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.35
 FX.54 - crema 283 907 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 2 appareils - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - F - crema	87003.F.35 639 613 010
--	---------------------------



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur stand...	7561.F.35 226 118 010
---	--------------------------



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - FX.54 - crema	901-2.FX.54.35 283 907 010
---	-------------------------------