

EDIZIOdue colore Combinazione



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 7561/87003.FX.54.2X1.60



E-NR: 283 401 950

EAN: 7611386803869

Combinazione - Verticale - Interruttore doppio serie / presa semplice tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 140 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	1
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-7561.F.60 378 441 950
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Senza telaio di copertura - F - nero	920-87003.F.60 378 083 950

Scheda dati: 7561/87003.FX.54.2X1.60


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.FX.54.60
 FX - Per 2 apparecchi - FX.54 - nero 283 909 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60
 - FX.54 - nero 283 907 950

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 2 apparecchi - FX.54	912-2.FX.54 283 921 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.60
 - FX.54 - nero 283 907 950



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, 7561.F.60
 invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 226 118 950
 3+3 togliere il collegamento standard...



Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.F.60
 + PE - Con morsetti a innesto - F - nero 639 613 950