

## EDIZI Odue colore Kombination


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 7561/87003.FX.54.2X1.60

**E-NR:** 283 401 950

**EAN:** 7611386803869

Kombination - Senkrecht - Doppel-Druckschalter Serie /  
Einfach-Steckdose Typ 13 - Anbauhöhe 59 mm - FX.54  
- schwarz - IP20 - 140 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Bedienungsart:**

Wippe/Taste

**Halogenfrei:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):**

IP20

**Anzahl der Steckdosen gesamt:**

1

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:**

0

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Montagerichtung:**

vertikal

**Mit Beleuchtung:**

Nein

**Nennstrom Steckdose:**

10 A

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster 920-7561.F.60  
unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne 378 441 950  
Abdeckrahmen - F - schwarz



Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - 920-87003.F.60  
Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz 378 083 950

**Datenblatt: 7561/87003.FX.54.2X1.60**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985-2.FX.54.60  
 Für 2 Apparate - FX.54 - schwarz 283 909 950



Kappe für FX-Apparate - Für 2 Apparate - 901-2.FX.54.60  
 FX.54 - schwarz 283 907 950

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Befestigungsbügel - Mit	912-2.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 2 Apparate -	283 921 000
FX.54	



Kappe für FX-Apparate - Für 2 Apparate - 901-2.FX.54.60  
 FX.54 - schwarz 283 907 950



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, 7561.F.60  
 Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema  
 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - F - ... 226 118 950



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.F.60  
 N + PE - Mit Steckklemmen - F - schwarz 639 613 950