


EDIZIOdue colore


Combinaison




couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:



FMI



FX.54

Feller-NR: 7561/87003.FX.54.2X1.65

E-NR: 283 401 030

EAN: 7611386803876

Combinaison - Verticale - Interrupteur à poussoir double série / prise simple, type 13 - Hauteur 59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 140 x 74 mm

mode de montage:

apparent

type de commande:

bascule/touche

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises total:

1

nombre de prises commandées:

0

matériau:

matière synthétique

type de fixation:

fixation avec vis

sens de montage:

vertical

avec éclairage:

Non

courant nominal prise:

10 A

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...



Set de recouvrement - Pour prise simple type 13 - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

920-7561.F.65

378 441 030

378 083 030

Fiche technique: 7561/87003.FX.54.2X1.65


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985-2.FX.54.65
 Pour 2 appareils - FX.54 - gris clair 283 909 030



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.65
 FX.54 - gris clair 283 907 030

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912-2.FX.54
 Pour 2 appareils - FX.54 283 921 000



Capot pour appareils FX - Pour 2 appareils - 901-2.FX.54.65
 FX.54 - gris clair 283 907 030



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.F.65
 Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour 226 118 030
 schéma 3+3 enlever le connecteur stand...



Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + 87003.F.65
 PE - Avec bornes enfichables - F - gris clair 639 613 030