

## EDIZIOdue colore Kombination



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 7561/87303.FMI.2X1.65

**E-NR:** 482 131 030

**EAN:** 7611386804071

Kombination - Senkrecht - Doppel-Druckschalter Serie  
1/1 L - Dreifach-Steckdose Typ 13 - Einbautiefe 40 mm  
- FMI - hellgrau - IP20 - 148 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen gesamt:</b>	3
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Montagerichtung:</b>	vertikal
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10 A

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster  
unbeleuchtet - Mit 2 Druckknöpfen - Ohne  
Abdeckrahmen - F - hellgrau


#### Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.65  
378 441 030




Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 13 -  
Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau

920-87303.F.65  
378 106 030

**Datenblatt: 7561/87303.FMI.2X1.65**


Befestigungsplatte - Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13 - 2-teilig - 137 x 77 mm

2712-7500-87303.BS



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2 EDIZIOdue Einheitsausschnitten - Horizontale oder vertikale Montage - 148 x 88 mm - hellgrau

2912.FMI.65

334 912 030

**Zerlegung:**


**Name / Kategorie**  
 Befestigungsplatte - Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13 - 2-teilig - 137 x 77 mm

**Feller-Nr / E-NR**


2712-7500-87303.BS



Dreifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - F - hellgrau

87303.F.65

657 615 030



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2 EDIZIOdue Einheitsausschnitten - Horizontale oder vertikale Montage - 148 x 88 mm - hellgrau

2912.FMI.65

334 912 030



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen - F - ...

7561.F.65

226 118 030