

EDIZIOdue colore Combinazione



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | |
|---|---|
|  FMI |  FX.54 |
|---|---|

Feller-NR: 7561/87303.FX.54.2X1.57

E-NR: 283 403 890

EAN: 7611386532455

Combinazione - Verticale - Interruttore doppio serie/
presa tripla, tipo 13 - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee -
IP20 - 140 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero totale di prese:	3
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non
illuminato - Con 2 pulsanti - Senza telaio di
copertura - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-7561.F.57
378 441 890



Set di copertura - Per presa tripla tipo 13 -
Senza telaio di copertura - F - coffee

920-87303.F.57
378 106 890

Scheda dati: 7561/87303.FX.54.2X1.57


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985-2.87303.FX.54.57
 FX - 1 Posto per presa tripla Type 13 - FX.54 - 283 910 890
 coffee



Coperchio per apparecchi FX - Per 2 apparecchi 901-2.FX.54.57
 - FX.54 - coffee 283 907 890

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi	985-2.87303.FX.54.57
FX - 1 Posto per presa tripla Type 13 - FX.54 - coffee	283 910 890



Interruttore doppio - Non illuminato - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard...	7561.F.57
	226 118 890



Presà tripla tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Parallela - F - coffee	87303.F.57
	657 615 890