


## SNAPFIX® Befestigungssystem

Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BAE

BAM

**Feller-NR:** 7561.BAM

**E-NR:** 219 003 790

**EAN:** 7613175476209

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -  
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,  
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/  
Schemaverbinder entfernen - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - BAM -  
farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	nein
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Wechsel-/Wechselschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Ja
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsplatte - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

**Feller-Nr / E-NR**

2711-EA  
376 000 110



Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - Serie, 7561.BAE  
Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 219 006 790  
3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -  
SNAPFI...